

XBO 4500 W/DTP OFR

XBO DTP for digital cinema projection | Ксеноновые короткодуговые лампы


Области применения

- Cinema projection



Характеристики продукта

- Short arc with highest luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of reliable performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High level of arc stability
- Hot restart and instant light on screen
- Dimmable in a wide range




Техническое описание продукта

Technical data

Электрические параметры

Номинальный ток	150 A
Диапазон регулирования тока	108...155 A
Номинальная мощность	4500,00 Вт
Номинальное напряжение	31,0 В

Размеры и вес



Диаметр	60,0 mm
Длина	433,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	383,00 mm
Длина центра нити накала	165,0 mm ¹⁾
Расстояние между электродами (холод)	5,8 mm
Вес продукта	783,00 g

¹⁾ Расстояние между основанием цоколя и концом электрода (холодный)

Температуры и условия управления

Предельная температура в Tc	230 °C
-----------------------------	--------

Срок службы

Срок службы	1000 h
Service Warranty Lifetime	1300 h

Дополнительные данные

Анод	SFa30-14
Катод	SFc30-14

Возможности / мощности

Техническое описание продукта

Охлаждение	Усиленный
Положение горения	s15/p15 ¹⁾

¹⁾ При вертикальном положении горения: анод (+) вверху

Техническое описание продукта

Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления как в горячем, так и в холодном состоянии лампы XBO могут использоваться только в соответствующих закрытых корпусах. Ксеноновые лампы очень взрывоопасны. В горячем состоянии ксеноновые лампы могут стать причиной ожогов. С ними следует обращаться только при комнатной температуре лампы. Всегда используйте защитные куртки, поставляемые при работе с этими лампами. При упаковке ламп, а также при установке или снятии ламп без защитных оболочек всегда надевайте защитную одежду (защитная маска с защитным кожухом, защитная куртка и безворсовые, стойкие к порезам перчатки). Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующей листовке и инструкции по эксплуатации.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.